

IN1(IN1T)
.....

Arenti^o

Instrukcja szybkiej instalacji

Inteligentna kamera wewnętrzna Wi-Fi



Kompatybilna z Amazon Alexa i asystent Google

Instrukcja szybkiej instalacji

1. Zawartość opakowania
2. Opis produktu
3. Konfiguracja urządzenia
4. informacje prawne

1. Zawartość opakowania



Kamera 1 szt.



Zasilacz sieciowy 1szt.



Śruby 3 szt.



Kabel USB 1szt.



instrukcja szybkiej
instalacji 1 szt.

2. Opis produktu



1

2



3

4

5

6

1. Wskaźnik stanu LED
2. Gniazdo karty micro SD
3. Głośnik
4. przycisk resetowania
5. gniazdo zasilania Port USB 5V DC
6. Mikrofon

Uwaga


Aby zresetować urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 sekund.

Po zakończeniu operacji kamera wyemituje sygnał dźwiękowy.

Migające czerwone światło (powoli)	Oczekiwanie na połączenie WiFi
Migające czerwone światło (szybko)	Wyszukiwanie sieci WiFi
Stałe niebieskie światło	Kamera połączona z siecią WiFi
Migające niebieskie światło	Kamera działa w trybie punktu dostępowego

3. Konfiguracja urządzenia

- Krok 1** Włącz kamerę, podłączając ją do zasilacza.
- Krok 2** Podłącz swój smartfon do sieci Wi-Fi.
- Krok 3** Pobierz aplikację Arenti z App Store lub Google Play w zależności od rodzaju używanego smartfona.
- Krok 4** Uruchom aplikację Arenti i zarejestruj się przed pierwszym użyciem.
- Krok 5** Wykonaj poniższe kroki, aby dodać aparat, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Uwaga

- Jeśli masz kilka kamer, wykonaj krok 5-ty ponownie, aby dodać kolejne urządzenia.
- Aby zmienić sieć Wi-Fi (punkt dostępu), przywróć ustawienia fabryczne kamery i wykonaj krok 5-ty, aby dodać kamerę.

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
Min. jasność	Kolor 0.1Lux@F2.0
	Czarno-biały 0.01Lux@F2.0
Rozdzielczość	2 MP(IN1); 3 MP(IN1T)
Obiektyw	3,6 mm F2,0
Czas otwarcia migawki	1/15-1/10 000 na sekundę
Podczerwień	Dioda LED o dużej mocy z filtrem ICR
Zasięg podczerwieni	Do 10 metrow
Kompresja wideo	H.264
Strumień zapisu video bitrate	32 Kb/s - 2 Mb/s
Maksymalna rozdzielczość	1920x1080(IN1); 2304x1296(In1T)
Częstotliwość wyświetlania klatek	1-25 na sekundę
Ustawienia obrazu	Obsługa HD/SD; obracanie obrazu
Zapisywanie	Karta microSD (Max 128GB)
Audio	Dwukierunkowa transmisja audio
Protokoły	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Standardy sieci Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Częstotliwość WI-FI	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Szerokości kanału sieci Wi-Fi	20/40MHz
Szyfrowanie sieci WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Zabezpieczenia	AES128
Dopuszczalna temperatura pracy	-20°C~ +50°C
Zasilanie	DC5V,1A
Zużycie prądu	2,5 W MAKS.
Rozmiar(mm)	60x58x110


Model	TPA-67F050100VU01
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość napięcia	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe	5V
Prąd wyjściowy	1A
Moc wyjściowa	5W
Wydajność	73,62%
Zużycie energii bez obciążenia (spoczynek)	<0,1W

4. informacje prawne

Wsparcie techniczne

www.arenti.com

Symbole

 prąd stały (DC)



Nie wyrzucaj baterii lub niesprawnych produktów razem z odpadami domowymi (śmieciami). Niebezpieczne substancje, które mogą się w nich znajdować, mogą być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną gminą, służbą ds. utylizacji lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.



Niniejszym firma Arenti oświadcza, że urządzenie radiowe typu "IN1(IN1T)" jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.arenti.com



Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



